


## G2600



Reine  
Sinuswelle



Drehzahl-  
Automatik



Sparsamer  
im Verbrauch



Leiser  
im Betrieb



### LEISTUNG

Wellenart	Reine Sinuswelle
max. Leistung (230 V)	2600 W (2,6 kW)
Dauerleistung (230 V)	2300 W (2,3 kW)
Durchschnittl. Betriebsdauer bei Dauerleistung	ca. 7 Stunden
Ausgänge (Schuko)	2 × 230 V
Gleichstromausgang	12 V – 8,3 A

### AUSSTATTUNG

Digitaldisplay	✓
Betriebsstundenzähler	✓
Überlast-Anzeige	✓
Ölmangel-Anzeige	✓
Trolleyfunktion	✓

### LIEFERUMFANG

- MAGIRA G2600 Inverter-Generator
- Tool-Kit mit Ölkanne, Ölwechsel-Ablassröhrchen, Ersatz-Zündkerze, Zündkerzenschlüssel, Schraubendreher und Griffstück, 12-Volt-Ladekabel
- Wartungs- und Betriebsanleitung

### MOTOR

Antriebsart	1 Zylinder 4-Takt-Ottomotor
Verdichtungsverhältnis	8,2:1
Hubraum / Bohrung	125 cm <sup>3</sup> / 52,4 × 57,8 mm
Maximale Motordrehzahl	5.000 U/Min.
Motoröl-Volumen für Betriebsbereitschaft	0,45 Liter
Kraftstoff	Benzin (E10-geeignet)
Tankvolumen	7 Liter
ECO-Spritsparmodus	-
Schalldruckpegel	92 dB(A)

### STARTSYSTEM

Reversierstart / Seilzug	✓
Elektro-Starter	-
Funkfernbedienung	-

### MAßE & GEWICHT

Gewicht (unbefüllt)	29,5 kg
Gerätemaße in mm (L × B × H)	595 × 320 × 530

**MAGIRA®**